

		備 考
照明総主幹		250kVA
サイリスタ調光器	舞台用	3KW×160
	客電	1.6KW×16
調光卓 (PAREITUS-γ)	シーン数	最大1000
	制御チャンネル数	最大1024
	プリセットフェーダー	80×3段
DMX回線		上手2系統 下手2系統 客席後方1系統
総負荷回路数		160回路
第1 ボーダーライト		8回路(4色) (切替コンセント8回路)
第1 サスペンションライト		20回路
第2 サスペンションライト		20回路
第3 サスペンションライト		12回路
アッパーホリゾンライトハロゲンランプ		300W×40台8回路(4色)
アッパーコンセント		3回路
上手タワーライト		4回路
下手タワーライト		4回路
客席サスペンションライト		8回路
フロントサイド	上手下手各 1kW凸×6 500W凸×4	各8回路 (内3回路バルコニーサイド共通)
バルコニーサイド	上手・下手各1kW凸×4	各3回路
バルコニーセンター		5回路
センタースポットライト	1kWクセノン×2	2回路
第1シーリングライト	1KW凸×12	10回路
第2シーリングライト	1KW凸×12	8回路
フロアーコンセント (30A)	フット前…9回路	計32回路
	客席…3回路	
	上手…6回路	
	下手…6回路	
	LH…4回路	
	後…4回路	
ムービング用200V20A	上手…2回路 下手…2回路	計4回路